

SKYPIX[®]
Professional Light Line

Refletor COB 200 2IN1



Manual do Usuário

SK – COB200

Especificações técnicas:

Modelo: SK-COB200

Par Led Indoor cob200

Potência: 200w

2IN1 3000K/6000K

Ângulo das lentes 25°

Corpo em Alumínio

Controle Via DMX/Auto

Display digital com botões

Pintura eletrostática preto fosco

Proteção IP:20

Canais DMX: 4

Voltagem: 127V – 220V – 50/60Hz

Operação no Display LCD

- **Instrução:** Pressione "Menu", use as teclas "UP" (para cima) e "DOWN" (para baixo) para escolher o sub-menu e, em seguida, pressione "ENTER" para confirmar.

1. Menu:



Nº	Show	Função	Valor	Instruções
1	d001	Endereço DMX	001-512	Modo 2CH, UP/DOWN para aumentar ou reduzir o valor.
2	A001	Endereço DMX	001-512	Modo 4CH, UP/DOWN para aumentar ou reduzir o valor.
3	u255	WW Dimmer	000-255	Escurecimento de Branco Quente – De escuro para brilhante.
4	C255	CW Dimmer	000-255	Escurecimento de Branco Frio – De escuro para brilhante.

5	F255	Estroboscópio	005-255	UP/DOWN para alterar a velocidade.
6	t30	Temperatura	0-99	Exibe a temperatura atual.

2. Canal DMX:

Modo de 2 Canais

Canal	Função	Instrução
CH1	WW Dimmer	Escurecimento de Branco Quente – De escuro para brilhante.
CH2	CW Dimmer	Escurecimento de Branco Frio – De escuro para brilhante.

Modo de 4 Canais

Canal	Função	Instrução
CH1	Total Dimmer	De escuro para brilhante.
CH2	WW Dimmer	Escurecimento de Branco Quente – De escuro para brilhante.
CH3	CW Dimmer	Escurecimento de Branco Frio – De escuro para brilhante.
CH4	Total Strobe	Estroboscópio – De lento para rápido.

3. Função M/S:

Duas ou mais lâmpadas idênticas são conectadas por fios de sinal de 3 núcleos. Qualquer uma pode ser definida como o host (seleção de cor / gradiente / mudança de pulso / mudança de salto / controle de voz / escurecimento manual), e as outras lâmpadas são definidas como A001 ou D001.